

2.Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach)

Z posterunkiem (nazwa, skrót i rodzaj)	Czynnym: (stale / okresowo)	Ruch prowadzi się na podstawie:
1	2	3
Opole Groszowice Stacja / OGA /	Stale	Blokada półsamoczynna elektromechaniczna dwukierunkowa
Opole Zachodnie Odcinek zpr / OZ /	Stale	komputerowa blokada liniowa typu SHL-12 jednoodstępowa (półsamoczynna dwukierunkowa z torem szlakowym wyposażonym w licznikową kontrolę niezajętości) po torze nr 1 i 2
Opole Główne Towarowa Stacja / OT /	Stale	Zapowiadanie telefoniczne
Bolko Podg. / Bk /	Stale	Blokada półsamoczynnej

Uwagi:

Prowadzenie ruchu na szlaku Opole Główne Osobowa „Op” - Opole Główne Towarowa „OT”

- na semaforze „W” sygnał zezwalający na wjazd na stację Opole Główne Towarowa, dyżurny ruchu wyświetla po otrzymaniu bloku dania zgody przez nastawnię wykonawczą OT-7
- na semaforze „I” na wyjazd ze stacji Opole Główne Towarowa nastawnia OT-6 wyświetla sygnał zezwalający po wyświetleniu przez dyżurnego ruchu nastawni „Op” sygnału zezwalającego na semaforze „S”.
- podstawą do prowadzenia ruchu na szlaku Opole Gł. „Op” – Opole Tow. „OT” jest telefoniczne zapowiadanie pociągów z zachowaniem zasad jak na szlaku jednotorowym dla toru nr 1 i 2.

